

テレビ変調機 (モノラル)

3波TV変調機

- 3波変調機を1台におさめました。
- 消費電力15W。ファン無し（無音）。
- 変調部は専用ICにより、部品点数は従来の変調機の1/4。
- 調整箇所は前面のRFレベル以外無しの為、稼働後の経年変化・再調整はありません。




NC-06

2波TV変調機



NC-08

1波TV変調機



NC-11

仕様

※ 連続したチャンネルの変調は使えません。
出力レベル・スピリアス除去特性は均一ではありません。

1波変調機 (NC-11)

- チャンネル数 : 1
- 変調周波数 : 1ch(91.25Mhz)~62ch(765.25Mhz) 113チャンネル
- RF出力レベル : MAX105dBμV
- 出力インピーダンス : 75Ω
- 出力形式 : 1系統 (RF)
- 電源/消費電力 : AC100V/8W
- 外形寸法 : W 460 × H 43 × D 237(突起部・脚部を含む)
- 質量 : 2Kg
- 音声多重 : なし

2波変調機 (NC-08)

- チャンネル数 : 2
- 変調周波数 : 1ch(91.25Mhz)~62ch(765.25Mhz) 113チャンネル
- RF出力レベル : MAX105dBμV
- 出力インピーダンス : 75Ω
- 出力形式 : 1系統 (RF)
- 電源/消費電力 : AC100V/15W
- 外形寸法 : W 460 × H 43 × D 237(突起部・脚部を含む)
- 質量 : 2.5Kg
- 音声多重 : なし

3波変調機 (NC-06)

- チャンネル数 : 3
- 変調周波数 : 1ch(91.25Mhz)~62ch(765.25Mhz) 113チャンネル
- RF出力レベル : MAX108dBμV
- 出力インピーダンス : 75Ω
- 出力形式 : 1系統 (RF)
- 電源/消費電力 : AC100V/15W
- 外形寸法 : W 460 × H 43 × D 237(突起部・脚部を含む)
- 質量 : 2.5Kg
- 音声多重 : オプション



安全に関する注意

- ご使用の際は、取扱説明書（使用上の注意）をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品を分解したり、改造しないでください。感電や故障の原因となります。

製造元： 有限会社 湘南システム設計

取次店